

# GeCu an Siemens mit Checkin / Checkout

für HiPath 3000 Serie

Für checkin / checkout (Hotel) folgende Einstellungen durchführen.

**Hierfür ist aber zwingend ein V.24 Kabel zur TK nötig!**

Einstellungen im GebLoder unter Datei - Einstellungen - in/out String

Check In / Out String Einstellungen

Um Telefone im Hotelzimmer freizuschalten bzw zu sperren sende zur Telefonanlage :

bei Checkin,  
61 DDDDDDD TTTT \$\$\$\$ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

bei Checkout,  
60 DDDDDDD TTTT \$\$\$\$ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

## -- steht für Nebenstellenummer  
\$\$ -- steht für Zimmernummer  
NN -- steht für Gastname  
<<<<<< -- steht für Checkin Datum  
>>>>>> -- steht für Checkout Datum  
TTTT -- steht für aktuelle Zeit  
DDDDDD -- steht für aktuelles Datum

Datum Format z.B. ddmmyy

Zeit Format z.B. hhmm

Beispiel: Anstelle des '#' bzw '###' Zeichen wird automatisch die Telefonnummer eingesetzt. Wieviele # Zeichen gesetzt werden müssen, hängt von der Stellenzahl der Nebenstellen ab bzw ob mit Leerzeichen hinter der Zahl aufgefüllt werden soll.

hotmenu der TK 4400 nutzen

Siemens Checkin/Out per V.24 senden

BG Checkin

BG Checkout

OK

Beispiel wie die Checkin / Checkout Meldungen zur TK gesendet werden.  
Die roten Zeilen sind in dem Fall normal.

